



## PERFORM 3000 GAZ

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Поочередное использование двух видов горючего: бензина без свинца или сжиженного нефтяного газа (GPL)
- Компактное шасси с противоударными полосами
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима

**ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN**  
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.  
Настоящая генераторная установка работает в базовом исполнении НА ДВУХ ВИДАХ ГОРЮЧЕГО. Она может работать либо на неэтилированном бензине, либо на СНГ через рычаг поступления бензина (в закрытом состоянии - работа на СНГ; в открытом - на бензине)

### Серия PERFORM

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN, обеспечивая высокий уровень качества и гарантируя безопасность пользователей. QUALIGEN : отвечает :

## PERFORM 3000 GAZ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение (В)	230	
Количество фаз	Однофазный	
Топливо	Бензин	GPL
Максимальная мощность LTP (кВт) *	3,0	2,4
Резервуар (л)	4,1	-
Расх. 75% (л/ч) *	1,3	0,6000000 0000000
Запас хода 75% (ч) *	3,1538461 5384615	-
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	96	
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	82	
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	68	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH270
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	208
Емкость по маслу, л	0,60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	65,0
Ширина (см)	51,0
Высота (см)	46,0
Вес нетто (кг)	46,5

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	66,0
Ширина (см)	52,5
Высота (см)	47,0
Вес (кг)	48,5
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	598,0



01.11.2018

PERFORM 3000 GAZ - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

безопасность и качество.



01.11.2018

PERFORM 3000 GAZ - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

## Аксессуары Книги



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

## ВАРИАНТЫ



**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

**RKB1HD**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**RKS1**

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER CH270



**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RBAC**

Сменный бак для хранения



**RKD1**

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью