



## INVERTER PRO 3000 E PrIndus

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое и компактное эргономичное оборудование
- Чрезвычайно бесшумный
- Выход 12 В
- Качественный ток
- Слабый расход

**ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER** Эта новая технология, очень эффективная, гарантирует стабильность напряжения и частоты вашего электрогенератора при отклонении + или - 1% от номинальной величины. Эта большая точность позволяет получить высокое качество тока и обеспечить безопасное питание для самых притязательных аппаратов.

**ВЫХОД 12В** Он позволяет подавать напряжение на оборудование, работающее на 12 В, и в частности выполнить перезарядку аккумуляторных батарей. Соединительные кабели включены.

### Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей.

## INVERTER PRO 3000 E PrIndus

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Серия</b>	PRESTIGE
<b>Частота, Гц</b>	50
<b>Максимальная мощность LTP (кВт) *</b>	3,0
<b>Номинальное напряжение (В)</b>	230
<b>Количество фаз</b>	Однофазный
<b>Топливо</b>	Бензин
<b>Резервуар (л)</b>	13,0
<b>Расх. 75% (л/ч) *</b>	1,3
<b>Запас хода 75% (ч) *</b>	10,00000000000000
<b>Гарантийный уровень звукового давления LwA дБ(А)</b>	88
<b>Уровень звукового давления при 1м дБ(А)</b>	73
<b>Уровень звукового давления при 7м дБ(А)</b>	59

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

<b>Марка двигателя</b>	YAMAHA
<b>Тип двигателя</b>	MZ175
<b>Распределение</b>	Верхнеклапанный
<b>Запуск</b>	Электрический пускатель
<b>Безопасность обращения с маслом</b>	Oui
<b>Объем цилиндра (см3)</b>	171
<b>Емкость по маслу, л</b>	0,60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

<b>Технология</b>	Inverter
<b>Регулирование AVR</b>	Нет
<b>Класс защиты</b>	IP 23
<b>Класс изоляции</b>	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 16А - выключатель + 1 розетка 12В 12А - выключатель + индикатор

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

<b>Длина (см)</b>	68,0
<b>Ширина (см)</b>	44,5
<b>Высота (см)</b>	55,5
<b>Вес нетто (кг)</b>	68,0

### УПАКОВКА

<b>Тип упаковки</b>	Картонная коробка
<b>Длина (см)</b>	74,1
<b>Ширина (см)</b>	55,1
<b>Высота (см)</b>	63,7
<b>Вес (кг)</b>	78,0
<b>Тип палеты</b>	
<b>Количество коробок на палете</b>	2
<b>Высота упакованной палеты (см)</b>	68
<b>Вес упакованной палеты (кг)</b>	167,0

QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.



05.11.2018

INVERTER PRO 3000 E PrIndus - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PRESTIGE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - [www.sdmo.com](http://www.sdmo.com)



## INVERTER PRO 3000 E PrIndus

### Аксессуары Книги



Свечной ключ



Руководство по использованию и  
обслуживанию

### ВАРИАНТЫ



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить  
электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме  
выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате  
напряжения.



RYS3

10 комплектов для обслуживания двигателя YAMAHA MZ175



05.11.2018

INVERTER PRO 3000 E PrIndus - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PRESTIGE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного  
уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - [www.sdmo.com](http://www.sdmo.com)