



RESA 20 T

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия RESIDENTIELLE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER GAZ
- Чрезвычайно бесшумный
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый капот

настоящая генераторная установка работает на СНГ и природном газе, который чище, и работа на нем тише.

Серия RESIDENTIELLE

Электропитание сразу и в любом месте



RESA 20 T

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	RESIDENTIELLE	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение (В)	400	
Количество фаз	Трехфазный	
Топливо	Природный газ	GPL
Максимальная мощность ESP (кВтэ) *	13,60	14,40
Максимальная мощность ESP (кВА) *	17,0	18,0
Расх. 75% (м3/ч) *	5,4	-
Расх. 75% (кг/ч) *	-	4,48598130841121
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	96	
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	81	
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68	

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH1000
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	999
Емкость по маслу, л	2,70

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121,6
Ширина (см)	66,5
Высота (см)	73,3
Вес нетто (кг)	234,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	125,9
Ширина (см)	81,3
Высота (см)	97,5
Вес (кг)	243,0



RESA 20 T - PORTABLE POWER - Электроагрегаты RESIDENTIELLE

05.11.2018

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги

Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ**RESINS-T**

Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети 63A или 100 A

RESPF

Комплект для обслуживания с воздушным фильтром, предварительным воздушным фильтром, свечой и масляным фильтром.

STD-RDC2

ERR:not found in dict valeurs